

POWER CLICK
IN EAR MONITOR



Modelo XLR S



PowerClick modelo XLR S foi desenvolvido para oferecer alta qualidade de som em monitoração de áudio por fones de ouvido.

Este modelo é um equipamento estéreo, oferecendo opção MONO, por chave de comutação. Possui controle de volume por canal, inputs XLR balanceados, conexão para fonte de alimentação, chave liga/desliga com indicador por LED, acomodação de bateria por gaveta e acompanha fonte de alimentação.

O circuito de amplificação é resistente à curto circuito nos terminais de saída e possui, também, proteção térmica.

PowerClick XLR S é indicado para monitoração de áudio em shows musicais (músicos, técnicos de áudio e iluminação), em entrevistas, palestras, conferências, estúdios de rádio e TV, Igrejas, etc.

Funcionamento geral.

Os sinais de áudio presentes nos 2 inputs são independentes e obedecem à controles de volumes, também, independentes.

A entrada de cada canal (inputs R e L, respectivamente right e left) é nível linha, alta impedância (veja especificações técnicas). Portanto, compatível com mesas de som, mixers, CD, MD, tapes, Mp3 (áudio), pedais de efeito, processadores de áudio, placas de áudio de computadores, instrumentos musicais, etc. Os plugues XLR seguem as normas internacionais: Pino 1 terra (ground). Pino 2 positivo de áudio. Pino 3 negativo de áudio.

A chave de comutação mono/stereo permite duas ações:

- 1 - **Na posição MONO:** Um único sinal de áudio (conectado em qualquer um dos dois inputs) será ouvido nos dois lados do phone, obedecendo aos respectivos volumes (R&L).
- 2 - **Na posição STEREO:** O sinal de áudio do INPUT R será ouvido no lado RIGHT do phone. E o INPUT L será ouvido no lado LEFT. Ambos os sinais obedecem aos respectivos controles de volume, independentes.

A conexão para headphones é por pino tipo P2 estéreo.

Não use pinos mono, pois poderá danificar o PowerClick.

PowerClick XLR S é compatível com qualquer tipo de headphone (ou earphone, etc.) de qualquer impedância.

ATENÇÃO: Quanto melhor a qualidade dos phones, melhor será a qualidade do som.

Energia para funcionamento

O PowerClick XLR S funciona com bateria Alcalina de 9 volts ou fonte de alimentação, que acompanha o produto.

A bateria alcalina dura aproximadamente 4 horas.

A fonte de alimentação é crítica e precisa ser de alta qualidade.

Use somente a fonte original do PowerClick, modelo PS 01.

Fontes de alimentação de baixa qualidade geram ruídos e podem danificar o circuito eletrônico do PowerClick. (veja especificações técnicas).


O compartimento de bateria é do tipo gaveta, tornando rápida e precisa a troca.

PowerClick XLR S pode ser usado em cintura ou em bancada.

Quando a bateria começa a ficar fraca, o PowerClick começa a distorcer o som.

POWER CLICK modelo XLR ST

Amplificador de áudio estéreo para uso com phones auriculares



BATTERY HOLDER
Acomodação para bateria de 9 volts.
Encaixe tipo gaveta, com trava.
Use somente bateria alcalina de 9 volts.

PAINEL FRONTAL

O número de série está etiquetado dentro do compartimento da bateria.

- Use somente bateria alcalina de 9 volts.
- Consumo médio 90 mA.
- Quando a bateria começa a ficar fraca, o Power Click começa a apresentar distorção no som.
- O circuito eletrônico do Power Click tem patente no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
- Power Click é marca registrada.
- Power Click é fabricado por
Power Click Eletrônica
Niterói - RJ - Brasil
55 21 2722 7908

CONEXÃO PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
(Use a fonte **PS 01** da Power Click Eletrônica)
Características da fonte:
Input 110 / 220 VCA, 60 Hz
Output 9 VCC, 200 mA.
Plug P4 (2,5 x 5,5 mm)
Negativo pino central

www.powerclick.com.br
email **powerclick@powerclick.com.br**

LEFT - INPUT XLR BALANCED - RIGHT
Entrada de áudio nível linha balanceado, alta impedância, 3 vias: terra 1, positivo 2, negativo 3.

www.powerclick.com.br

PAINEL FRONTAL

CONEXÃO PARA FONES DE OUVIDO
PowerClick é compatível com qualquer fone de ouvido. Porém quanto melhor a qualidade dos fones, melhor será o som.
Lembre-se:
Excesso de volume é prejudicial à saúde!


LÂMPADA PILOTO

CONTROLE DE VOLUME RIGHT


CONTROLE DE VOLUME LEFT

CHAVE DE ACIONAMENTO ON / OFF

CHAVE SELETORA MONO / STEREO




PAINEL INPUT



Input LEFT & RIGHT
Plugs XLR balanced High Z (nível linha)
3 vias:
1 - GROUND (Terra)
2 - ÁUDIO POSITIVO
3 - ÁUDIO NEGATIVO

COMPARTIMENTO DE BATERIA TIPO GAVETA.



Medidas da caixa (em mm)
38 X 70 X 87

Peso: 220 gr

ATENÇÃO - IMPORTANTE!
OUÇA COM MODERAÇÃO!
EXCESSO DE VOLUME DE SOM
CAUSA PERDA DE AUDIÇÃO!

POWER CLICK ELETRÔNICA

NITERÓI – RJ – BRASIL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICAS (DATASHEET)

Modelo XLR S

Resposta de frequência (+- 1,5db, 1W, 32 ohms)	20 / 20Khz
Distorção total (1 KHz, 1W, 32 ohms)	0,08%
Relação sinal/ruído	98 db
Impedância de entrada (1Khz)	150K
Máxima potência de saída	1 watts RMS
Sensibilidade de entrada (1Khz, 1W, 32 ohms)	30 mV
Voltagem de saturação da entrada	300 mA
Voltagem máxima de carga (pico) (50 ms)	40 V
Máxima temperatura da junção do CI	150°C
Pico de corrente de saída	0,5 A
Supply voltage	9 VCC
Consumo em repouso (mono)	80 mA
Consumo médio (mono)	90 mA
Duração bateria alcalina 9 v	+ - 4 hrs
Separação entre canais	Melhor que 100 db

Construção:

Gabinete de montagem moldado em plástico ABS

Blindagem interna em alumínio.

Componentes eletrônicos de 1º linha.

Fonte de alimentação:

Capacidade mínima de saída: 200 mA

Voltagem de entrada 110 / 220 VCA

Voltagem de saída: 9 VCC

Filtrada e estabilizada eletronicamente.

TERMOS DE GARANTIA

§1- A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 36 meses a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.

§2- A Força Dez Eletrônica Ltda garante que este produto, foi devidamente testado e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.

§3- Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.

§4- Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal (**comprovado em testes pela própria Força Dez** e durante a vigência da garantia), o consumidor deverá observar as normas deste certificado.

§5- A Garantia não abrange defeitos oriundos de:

- Má conservação do produto.
- Quedas e impactos.
- Transporte inadequado.
- Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações elétricas ineficientes, etc.)
- Calor excessivo.
- Umidade excessiva (chuva, etc.).

§6- O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela Força Dez) para reparo nos itens sob garantia, sem ônus para o consumidor.

§7- A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra junto com este certificado de garantia corretamente preenchido e sem rasuras.



(Faça as anotações abaixo e guarde este folheto)

Nº de série do Power Click _____

Local da compra _____

Nº da nota fiscal _____

Data da compra _____