



Power Click RK1

Monitor Coletivo Padrão Rack



RK1



Power Click modelo RK1

POWER CLICK MODELO RK1 É UM MONITOR COLETIVO PADRÃO RACK 1 UNIDADE PARA 6 HEADPHONES.



Power Click modelo RK 1 é um sistema de monitoração de áudio composto de 6 audio-amplificadores monofônicos, projetados especialmente para fones de ouvido, com volumes independentes.

Este aparelho é fabricado com componentes de alta qualidade e circuito integrado de última geração, o que garante potência, durabilidade e som definido e preciso.

Seu uso é simples e não necessita de maiores conhecimentos de áudio.



Como ligar:

Antes de ligar, verifique:

- 1- Se a voltagem de rede está de acordo com o seletor de voltagem do RK1.
- 2- Se os plugs dos headphones estão corretamente conectados (plugs mal conectados inviabilizam o funcionamento do canal, provocam aquecimento, podendo danificar definitivamente este canal).

Limpeza e conservação:

O Power Click Rk1 não necessita de maiores cuidados, porém deve-se evitar: umidade alta (chuva, etc.), calor excessivo e proximidade de campos magnéticos intensos. Para limpar use um pano ligeiramente úmido.

INPUTS:

O Power Click padrão rack modelo RK 1 possui 1 input (entrada de sinal) com jack P10 (2 vias), nível linha (veja especificações técnicas), alta impedância. Permite conexão com qualquer fonte de áudio (mesas de som, gravadores, CD, MD, instrumentos musicais, etc.). Para o INPUT deve-se usar plug P10 de 2 vias (terra, positivo).

O uso dos fones de ouvido:

Cada canal do Rk1 é um circuito independente e pode ser usado com qualquer tipo de fone para ouvido, de qualquer impedância. Podem ser usados headphones (encobrem os ouvidos), earphones (dentro do canal auditivo) e outros como neckphones (apoiados na nuca). A qualidade dos fones é fundamental para a qualidade do som, portanto escolha fones que sejam confortáveis e com som agradável.

A questão da impedância dos fones:

Normalmente, a qualidade do som melhora com fones de impedância maior (menos ruídos, menos distorções). O Power Click funciona com fones a partir de 16 ohms, porém melhores resultados são obtidos a partir de 32 ohms.

Garantia:

A garantia abrange defeitos de fabricação (componentes e montagem). A garantia não abrange problemas oriundos de má conservação, uso indevido, quedas e transporte inadequado. Em caso de defeitos o equipamento deverá ser enviado à Power Click para laudo e posterior reparo ou devolução.



Chave liga/desliga

Atenção: Antes de ligar este aparelho, verifique se o seletor de voltagem (no painel traseiro) está de acordo com a voltagem local.

Lâmpada Piloto
(LED 5 mm)



Painel Frente


Controle de volume
(individual para cada fone de ouvido)



Conexão para fones

- Compatíveis com qualquer headphone ou earphone com impedância entre 16 e 600 ohms.
- Não use plugs mono (isto acarretará aquecimento, podendo causar danos ao equipam
- Plug P10 (3 vias)

Painel Traseiro



PLUG 10



negativo áudio positivo áudio

Seletor de Voltagem

110 ou 220 VCA
60 HZ

IMPORTANTE:
Ouça com moderação!
Excesso de volume de som causa perda de audição!



Informações técnicas (por canal)

Modelo RK 1	Resposta de frequência (+/- 1,5db, 1W, 32 ohms)	20Hz até 20KHz
	Distorção total (1KHz, 1W, 32 ohms)	melhor que 0,08%
	Relação sinal ruído	melhor que 98 db
	Impedância de entrada	70 / 150 Kohms
	Máxima potência de saída (1K, 8 ohms,)	6 W RMS
	Sensibilidade de entrada (1K, 32 ohms, 1W)	30 mV
	Voltagem de saturação	300 mV
	Voltagem máxima de carga	40 V
	Máxima temperatura da junção	150°C



Termos de Garantia

Modelo RK 1

- 1 - A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 36 meses a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
- 2 - A Força Dez Eletrônica Ltda. garante que este produto foi devidamente testado e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.
- 3 - Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.
- 4 - Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal (comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da garantia, o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
- 5 - A Garantia não abrange defeitos oriundos de:
 - Má conservação do produto;
 - Quedas e impactos;
 - Transporte inadequado;
 - Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações elétricas ineficientes, etc.);
 - Calor excessivo;
 - Umidade excessiva (chuva, etc.).
- 6 - O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela Força Dez) para reparo nos itens sob garantia, sem ônus para o consumidor.
- 7 - A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra junto com este certificado de garantia corretamente preenchido e sem rasuras.

Faça as anotações abaixo e guarde este folheto.

Nº de série do Power Click _____

Local da compra _____

Nº da nota fiscal _____

Data da compra _____

Power Click Eletrônica
Niterói - RJ - Brasil
55 21 2722 7908
www.powerclick.com.br
powerclick@powerclick.com.br

** A Power Click eletrônica poderá mudar, sem aviso prévio, características de seus produtos, sem alterar o seu funcionamento normal.*